


型番	商品名	製品質量
5-150-9981	PC脚 本体(富士通C300/600用)	8.5



図番	品番	品名	数量	材質	寸法、呼び方	備考
①		脚テーパーキャップ	1	ABS		N8
②		脚DTPキャップ	2	ABS		N8
③		脚後部上キャップ	1	ABS		N8
④		脚テーパーカバー	1	ABS		N8
⑤		脚トップカバー	1	ABS		N8
⑥		脚上補強	1	SPCC	t=1.2	N8
⑦		補強	1	SPCC	t=1.6	N8
⑧		サイドカバー受け	4	SPCC	t=0.8	N8
⑨		脚前補強	1	SPCC	t=1.2	N8
⑩		脚	1	SPCC	t=1.2	N8
⑪		脚下補強	1	SPCC	t=1.6	N8
⑫		プレートFMV-C301用	1	SPCC	t=1.2	N8
⑬		アジャスター	2	HDPE	M12	N5
⑭		PCズレ防止	1	SPCC	t=1.0	N8
⑮		調節ネジ	1	M6	L=12	白ユリア
		脚連結用ネジ	1	M8	L=60	六角穴付ネジ 六角穴径φ8mm
		脚連結用ナット	1	M8		六角ナット ユニコロ
		六角レンチ	1	対辺5mm		
		六角レンチ	1	対辺4mm		
		サイドカバー取り付けネジ	4	M6	L=15	ムラコシ化粧ネジ

記事

改訂	4.	.	.	
	3.	.	.	
	2.	.	.	
	1.	.	.	

UCHIDA

内田洋行

名称

D-MOLO

PC脚本体